







# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

AKU LED svítilna Li-Ion 14,8V /5200mAh SMD LED  
702.006.500




Kraftwerk Batterie  
14.8V /5200mAh  
Art. 702.798.000



## DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ! ČTĚTE POZORNĚ!

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	702.006.500
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany	IP65 / IK10
Napětí (vstup)	100-240 V- 50 / 60 Hz
Výstupní napětí	20 V 1.1A
LED	50W SMD LED
Výkon/Lumen	5000lm(50W),2500lm(25W),1500lm(15W), 500lm(5W)
Kelvin	2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K
Doba nabíjení	4h
Doba svícení	2.0h(50W),4.0h(25W),6.0h(15W),15h(5W)
Baterie	Li-ion 14.8V  5200mAh
Provozní teplota	-10°C ~ +40°C
Rozměry V/Š/H	280*280*148 mm
Hmotnost	<b>2600 g</b>

### POUŽITÍ:

Ruční svítidla je vhodná pro vnitřní i venkovní osvětlení.

### VAROVÁNÍ / NÁVOD K NABÍJENÍ / BATERIE



- Nedívejte se přímo do zdroje světla, protože to bude mít za následek oslnění.
- Nepoužívejte lampu v blízkosti otevřeného plamene.
- Před prvním použitím lampy musí být baterie plně nabitá.
- Často nabíjejte.
- Baterii vždy vyměňte za originální baterii.
- Nenechávejte baterii delší dobu bez nabití.
- Při hlubokém vybití hrozí poškození baterie.
- Světelný zdroj této lampy není vyměnitelný; jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněna celá lampa.

### ČIŠTĚNÍ

Nepoužívejte rozpouštědla, korozivní čisticí prostředky a podobně.  
K čištění použijte POUZE suchý nebo mírně vlhký hadřík.

## Výměna adaptéru a baterie

- Ujistěte se, že lampa je vypnutá
- Vyjměte baterii díky zmáčknutí bezpečnostní páčky
- Stiskněte tlačítko pro vyjmutí baterie (viz. obrázek 1)
- Plynulým pohybem směrem ven vyjměte baterii
- Stiskněte tlačítko pro vyjmutí adaptéru (viz. obrázek 2)
- Plynulým pohybem směrem ven vyjměte adaptér
- Pokud chcete vyjmout současně baterii i adaptér, stiskněte tlačítko pro uvolnění obou komponentů (viz. obrázek 3) a současně vyjměte oba komponenty směrem do strany a vzhůru



## **System adaptérů / baterií**

Tato lampa KRAFTWERK je maximálně inovativní a nabízí Vám maximální flexibilitu díky adaptérům (nejsou součástí balení), díky kterým lze využít i baterie cizích výrobců (např. AMP či CAS). Pro více informací kontaktujte svého prodejce s katalogovým číslem této lampy (Art. 702.006.500).

Adaptér pro baterie Bosch / AMPShare (Art.702.798.004)

Adaptér pro baterie Makita (Art. 702.798.005)

Adaptér pro baterie Metabo / CAS (Art. 702.798.006)

## **Nastavování svítivosti a barvy světla**

### **- Nastavení svítivosti**

Stiskněte tlačítko vypínače a podle počtu stisknutí se Vám bude měnit svítivost lampy

1x: 500 lumen

2x: 1500 lumen

3x: 2500 lumen

4x: 5000 lumen

### **- Nastavení barvy světla**

Stiskněte tlačítko COLOR pro úpravu barvy světla

1x: 2700K

2x: 3500K

3x: 4500K

4x: 5500K

5x: 6500K

## **TRIPOD PRO VAŠI PRACOVNÍ SVÍTLILNU (DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)**

Pro optimalizace Vaší práce se svítilnou KRAFTWERK pro osvětlení velkých ploch Vám doporučujeme tripod (stativ), který se prodává samostatně pod označením Art. 702.798.003

- Maximální výška: až 1880 mm pro osvětlení velké plochy
- Skladovací výška: pohých 950 mm pro snadný transport v kufru automobilu
- Robustní konstrukce noh pro maximální odolnost

1/ Plně vysuňte tripod do maximální výšky a zajistěte nohy tak, aby stály na pevné a rovné základně

2/ Umístěte lampu KRAFTWERK na tripod a zkontrolujte, že je připevněna správně a dostatečně, aby nedošlo k pádu!

3/ Pro jistotu maximální pevnosti lampu i stativ přišroubujte





Odpad z elektrických výrobků by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Zboží likvidujte tam, kde je pro něj vyhrazené místo. Informace o recyklaci Vám poskytne místní úřad nebo Váš prodejce.

- Před sešrotováním musí být baterie ze zařízení vyjmuta.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od hlavního napájení..
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována

## ZÁRUKA

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s bezpečnostními normami popsány v tomto dokumentu.

## V PŘÍPADĚ DOTAZŮ...

Požádejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na naše servisní oddělení.

**OD DATA ZAKOUPENÍ ZÁRUKA**  
**2 ROKY**  
**NA VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ VADY**

---

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

702.006.500  
AKU LED svítlna Li-Ion 14,8V /5200mAh SMD LED

KRAFTWERK Group AG potvrzuje vlastním jménem a ručí za CE certifikáty, kterými jsou označeny jeho produkty.

Tento produkt splňuje veškeré podmínky EU včetně prohlášení o shodě dle dané technické i bezpečnostní normy 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11  
EN IEC 61547:2023

---

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERKEurope AG  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Mönchaltorf  
Switzerland  
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERKSàrl.  
25, rue du Stade  
F – 67870 Bischoffsheim  
France  
Tel. +33-388 48 64 50

[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)